

## CHIUSURE SERALI E RINVII:

### CHIUSURA SERALE:

PER ESEGUIRE UNA CHIUSURA SERALE PREMERE IL TASTO **CHIAVE** FINO A **Z(AZZERAMENTO)** POI PREMERE **TOTALE**. ASPETTARE L'INVIO DEI CORRISPETTIVI E IL SUCCESSIVO **ESITO POSITIVO O NEGATIVO**.

PER TORNARE SU **R** DOPO AVER FATTO LA CHIUSURA SERALE PREMERE DI NUOVO **LA CHIAVE** FINO AD **R**.

### RINVIO ESITI NEGATIVI MANUALMENTE:

LA CHIUSURA SERALE PUO DARVI DUE VALORI, **ESITO POSITIVO**( SIGNIFICA CHE LA MACCHINA HA INVIATO I CORRISPETTIVI IN MANIERA POSITIVA).A QUESTO PUNTO SPEGNERE LA MACCHINA.

SE INVECE DALL'INIVIO SI OTTIENE UN **ESITO NEGATIVO** VA ESEGUITA LA PROCEDURA DI RINVIO.

- PREMERE IL TASTO **CHIAVE** FINO ALLA **P(PROGRAMMAZIONE)**
  - DIGITARE SUL REGISTRATORE I NUMERI **6 9 9** E PREMERE **SBT(SUBTOTALE)** PER CONFERMARE
  - A QUESTO PUNTO SULLO SCHERMO DEL REGISTRATORE VI APPARIRA' LISTA PARAMETRI. SCORRERE PREMENDO IL TASTO  FINO ALLA SCRITTA **MENU' ESERCENTE** E PREMERE **SUB TOTALE**.
  - ADESSO SUL REGISTRATORE VEDRETE LA SCRITTA **FORZA INVIO Z PENDENTI**, PREMERE SUBTOTALE PER CONFERMARE E ANDARE AVANTI.
  - ADESSO LA MACCHINA VI CHIEDERA' DI CONFERMARE L'OPERAZIONE. USANDO IL TASTO  SPOSTATE LA RISPOSTA DA NO A **SI** E PREMETE SUB TOTALE.
  - A QUESTO PUNTO IL REGISTRATORE VI STAMPERA' UNO SCONTRINO DOVE VI VIENE DETTO CHE AVETE ESEGUITO IL RINVIO. LA PROCEDURA ADESSO E' COMPLETA.
  -
- N.B.** PER CONTROLLARE CHE NON ABBIATE PIU' CHIUSURE IN SOSPEO ESEGUIRE LA CHIUSURA SERALE NORMALMENTE. SOTTO ALLA SCRITTA DI ESITO POSITIVO NON COMPARIRA' PIU' CHIUSURE IN SOSPEO.

**IMPORTANTE:** IL RINVIO MANUALE DELLE CHIUSURE VA ESEGUITO PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO LA MATTINA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA NEGATIVA, DATO CHE IN QUEL MOMENTO CI POTREBBERO ESSERE DEI PROBLEMI A LIVELLO DI RETE O UN PROBLEMA SERVER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

**P.S** :PER CHI DISPONE DEGLI AGGIORNAMENTI PER ESEGUIRE IL RINVIO, ANDARE SU R E PREMERE IL TASTO RINVIO. LA MACCHINA ESEGUIRA' LA PROCEDURA IN AUTOMATICO.